

TRANSISTOR SPECIFICATIONS ⚠ ⚠ ⚠			
REF. DES.	V_{CER}	BETA (H_{FE}) RANGE	DASH NO./ COLOR CODE
Q507 Q508	≥ 130	70 TO 110	44/ORN
		108 – 300	45/YEL
Q510 Q511	≥ 130	50 TO 160	51/ORN
		90 TO 150	52/YEL
Q516 Q517	≥ 130	N.S.	N.A.
Q302	≥ 130	25 TO 60	21/ORN
Q303		N.S.	N.A.
Q404		50 TO 180	33/YEL
Q405		N.S.	N.A.

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1. ALL CAPACITOR VALUES ARE IN MICRO FARADS ; 100V
2. ALL DIODES ARE 1N5978
3. ALL RESISTORS ARE 1/4W, VALUES ARE IN OHMS, ±5%
4. FOR COMPONENT ASSY SEE DWG 206-1031 & DWG 215-1012
⚠ TRANSISTOR PAIR Q516-Q517 TO BE MATCHED IN SAME BETA RANGE.
⚠ Q502 TO BE IN SAME BETA RANGE AS Q503
Q504 TO BE IN SAME BETA RANGE AS Q505
TRANSISTOR PAIR Q502-Q503 TO BE MATCHED TO PAIR Q504-Q505 WITHIN ONE BETA RANGE
⚠ TRANSISTOR PAIRS Q507-Q508 & Q516-Q517 TO BE IN SAME BETA RANGE.

MODEL 250B SCHEMATIC/NO. 199-1131-000